

PR6185

Pasivní oddělovač proudového signálu 4 až 20 mA

- Jedno, dvou nebo čtyřkanálové provedení.
- Přesnost 0,1 %.
- Galvanické oddělení 2 kV AC.
- Časová odezva menší než 4 ms.
- Šířka menší než 6 mm na kanál nebo 168 kanálů na 1 m.
- Napájení ze vstupní proudové smyčky 4 až 20 mA, nepotřebuje pomocné napájení, úbytek napětí < 1,8 V DC.
- Pro montáž na lištu DIN, odnímatelná svorkovnice.



Objednací tabulka

Počet kanálů		PR6185①
1. kód	Popis	
A	1 kanál	
B	2 kanály	
D	4 kanály	

Příklad objednávky:

PR6185① → PR6185A