


# PRETRANS 6331

## Dvou vodičový programovatelný převodník

- Vstup pro Pt100, Pt1000, Ni100, lineární odpor, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR nebo V.
- Přesnost 0,05 %.
- Galvanické oddělení 1,5 kV<sub>ST</sub>
- Výstup 4 až 20 mA.
- Může být instalován do Ex zóny 0.
- Programovatelný výstup při poruše čidla.
- Jedno nebo dvoukanálové provedení.
- Odnímatelná svorkovnice.
- Pro montáž na lištu DIN.



Typ	Popis		
PRETRANS 6331	Dvou vodičový programovatelný převodník na lištu DIN		
Kód	Verze	Galvanické oddělení	Kanály
A 2 A	standardní verze, ATEX (Ex) II 3 G, (Ex) II 3 D	1500 V <sub>ST</sub>	jednoduchý
A 2 B	standardní verze, ATEX (Ex) II 3 G, (Ex) II 3 D	1500 V <sub>ST</sub>	dvojitý
B 2 A	ATEX (Ex) II 1 G Ex ia IIC T4-T6 Ga, (Ex) II 1 D Ex ia IIIC Da (Ex) I M 1 Ex ia I Ma, FM, CSA	1500 V <sub>ST</sub>	jednoduchý
B 2 B	ATEX (Ex) II 1 G Ex ia IIC T4-T6 Ga, (Ex) II 1 D Ex ia IIIC Da (Ex) I M 1 Ex ia I Ma, FM, CSA	1500 V <sub>ST</sub>	dvojitý
Kód	Kalibrace		
KPP5	kalibrační list, kalibrace převodníku v pěti bodech rovnoměrně rozložených v nastaveném rozsahu		
Kód	Volitelné příslušenství		
5909	program PReset včetně rozhraní Loop Link (USB) pro nastavení všech parametrů převodníku		
5910	konektor s čidlem pro kompenzaci termočláčku, kanál 1 (pro 6331 A)		
5910EX	konektor Ex s čidlem pro kompenzaci termočláčku, kanál 1 (pro 6331 B)		
5913	konektor s čidlem pro kompenzaci termočláčku, kanál 2 (pro 6331 A)		
5913EX	konektor Ex s čidlem pro kompenzaci termočláčku, kanál 2 (pro 6331 B)		
Příklad objednávky: PRETRANS 6331 A 2 A 5909		Záruka 5 let.	