

PR5333

Levný dvou vodičový programovatelný převodník

- Vstup pro Pt100, Pt1000, Ni100 nebo lineární odpor.
- Přesnost 0,1 %.
- Výstup 4 až 20 mA.
- Třívodičové zapojení.
- Programovatelný výstup při poruše čidla.
- Pro montáž do hlavice typu B dle DIN.



Objednací tabulka

Verze		PR5333 ¹
1. kód	Popis	
A	standardní verze, ATEX (Ex) II 3 G, (Ex) II 3 D	
D	ATEX (Ex) II 1 G Ex ia IIC T4-T6 Ga, (Ex) II 1 D Ex ia IIIC Da, (Ex) II 1 M Ex ia I Ma, FM, CSA	
Volitelné příslušenství		
Kód	Popis	
KPP5	kalibrační list, kalibrace převodníku v pěti bodech rovnoměrně rozložených v nastaveném rozsahu	
5909	program PReset včetně rozhraní Loop Link (USB) pro nastavení všech parametrů převodníku	

Příklad objednávky:

PR5333¹ → PR5333A