

Micro Motion 1700/2700

Převodníky s MVD™ technologií pro hmotnostní průtokoměry

- Pro hmotnostní průtokoměry Micro Motion R, F, ELITE, T.
- Kompaktní elektronika, pevně spojená s čidlem, možnost otočení o 360°.
- Protokoly HART, Modbus, FOUNDATION FIELD-BUS, PROFIBUS PA digitální komunikace.
- Analogové výstupy 4 až 20 mA, frekvenční nebo pulsní výstup, datový výstup RS485.
- Nevýbušné provedení.



Objednací tabulka

Typ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. kód	Popis											
1700	Jednparametrový převodník Micro Motion Coriolis s MVD™ technologií											
2700	Víceparametrový převodník Micro Motion Coriolis s MVD™ technologií											
Montáž		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. kód	Popis											
R	oddělená montáž, 4-vodičová											
I	integrálně montovaný převodník											
C	oddělená montáž, 9-vodičová (vyžaduje J-box na senzoru)											
Napájení		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. kód	Popis											
1	18 až 100 V DC, 85 až 265 V AC; automatické nastavení											
Displej		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. kód	Popis											
1	dvouřádkový displej pro procesní proměnné a reset totalizérů (standard)											
3	bez displeje											
Výstup		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. kód	Popis											
A	jeden proudový, jeden frekvenční, jeden datový RS485											
D	jiskrově bezpečné výstupy, jeden proudový, jeden frekvenční											

Závít pro kabelovou vývodku ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

6. kód	Popis
B	1/2" NPT, bez vývodky
C	1/2" NPT, vývodka z niklované mosazi
D	1/2" NPT, nerezová vývodka
E	M20, bez vývodky
F	M20, vývodka z niklované mosazi
G	M20, nerezová vývodka

Schválená zvláštní provedení ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

7. kód	Popis
M	bez schválení
U	UL Approval
Z	jiskrově bezpečné provedení
F	pevný závěr

Jazyková verze ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

8. kód	Popis
C	montážní návod v češtině a konfigurační návod v angličtině
E	montážní návod v angličtině a konfigurační návod v angličtině
G	montážní návod v němčině a konfigurační návod v němčině

Softwarové volby 1 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

9. kód	Popis
Z	průtok (standard)
X	zvláštní provedení

Softwarové volby 2 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

10. kód	Popis
Z	bez dalších možností
X	zvláštní provedení

Volby výrobního závodu ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

11. kód	Popis
Z	standardní produkt
X	zvláštní provedení

Příklad objednávky:
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪
 ↓
 2700 I 1 1 A D M E Z Z Z